

# Akku-Handkreissäge

## HS004GZ01

XGT • 40V max. • 6.000 min<sup>-1</sup> • 190 mm

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.**  
**Eine Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche.**

Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	6 000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	62,5 / 60 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 / 41 mm
Max. Schnittleistung 45°	44,5 / / 43 mm
Max. Gehrung links / rechts	0 / 56 °
Sägeblatt-Ø / Bohrung	185 - 190 mm
AWS Funktion	✓
Messer	✓
Parallelanschlag	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	=2,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381720038**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer



# Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## Standard Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



783204-6

6-kant Stiftschlüssel 6 mm



B-64191

Sägeblatt 190x1,45x30, 24Z EFFICUT



## Mitgeliefertes Zubehör

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196520-1

Absaugstutzen



783204-6

6-kant Stiftschlüssel 6 mm



## Weiteres Zubehör