

## Akku-Rotationsschneider

## **DCO181Z**

18V • 32.000 min<sup>-1</sup> • 3,18 mm

Handlicher Rotationsschneider zum schnellen Einstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation

Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen. Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten. Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku im Karton.



### LXT BL AWS XPT

#### Technische Details

Bürstenloser Motor
Akkuspannung
Akkusystem LXT
Akkuschutzsystem
Akkus enthalten
Leerlaufdrehzahl
Werkzeugaufnahme
AWS Funktion
Schalldruckpegel (LpA)
K-Wert Geräusch
Vibration
K-Wert Vibration
Produktgewicht
Gewicht inkl. Akku (EPTA)

Produktabmessung (L x B x H)

18 V

√

32 000 min⊠¹
6 mm

√
78 dB(A)
3 dB(A)

3 dB(A) ≤2,5 m/s² 1,5 m/s² 1,01 kg 1,4 - 1,7 kg 293 - 311 x 79 x

117 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung

EAN 0088381727976

Link zur Produktseite - www.makita.de





# Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

733240-2

Drywall bit, 1/8" x 65 mm x 21 mm



Weiteres Zubehör