

# Akku-Laubbläser und -sauger

## DUB363PT2V

2x18V • 65 m/s • 13,4 m<sup>3</sup>/min

Ein äußerst leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der zu einem Laubsauger umgebaut werden kann

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m<sup>3</sup>/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 7 850 min <sup>-1</sup>
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Blaskraft	0 - 7,0 / 14,4 N
Luftvolumen	13,4 m <sup>3</sup> /min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	9 - 77 min
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	94,9 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	84,8 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,3 dB(A)
Vibration	≤2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	737 - 836 x 193 x 415 mm

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

191E19-1

Absaug-Set für Akku-Laubbläser



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8

Akku BL1850B Li 18V / 5,0Ah



196933-6

Doppel-Schnellladegerät DC18RD



## Optionales Zubehör

191E19-1

Absaug-Set für Akku-Laubbläser



## Service