

# Akku-Laubbläser und - sauger

# **DUB363ZV**

2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

Ein äußerst leistungsfähiger Akku-Laubbläser, der zu einem Laubsauger umgebaut werden kann

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet er sich ideal für mittelgroße Flächen.





### Technische Details

Bürstenloser Motor Tool power source Akkuspannung Akkusystem LXT Li-lon Akku 18 V Akkuschutzsystem Leerlaufdrehzahl

Luftgeschwindigkeit Blaskraft

Luftvolumen Laufzeit 18 V / 6,0 Ah Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>)

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) K-Wert Geräusch Vibration

K-Wert Vibration

Gewicht inkl. Akku (EPTA)

√ Battery 2 x 18 V

- Ah

0 - 7 850 min⊠¹

65 m/s

0 - 7,0 / 14,4 N 13,4 m³/min 9 - 77 min 94,9 dB(A)

84,8 dB(A) 1,3 dB(A) ≤2,5 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup> 5,2 kg

## **Spezifikationen**

 Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



#### EAN 0088381889773

Link zur Produktseite - www.makita.de



## **Weitere Informationen**

## Mitgeliefertes Zubehör

191E19-1

Absaug-Set für Akku-Laubbläser



## Optionales Zubehör

162697-4

Auffangsack

191E19-1

Absaug-Set für Akku-Laubbläser



Service